

smarteck®

LÂMPADA SPOT SMARTECK® 4,8 W

MODELO: SMAL3US1

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Steck®!

A linha Smarteck® foi criada para facilitar as tarefas do dia a dia diretamente do seu smartphone.



Please put
the QR code
information
here.

Saiba mais como
instalar seu dispositivo
e baixar o aplicativo em
www.smarteck.com.br

CARACTERÍSTICAS

- Controle a iluminação da sua casa por acionamento remoto e via Wi-Fi.
- Instalação simples.
- Bivolt.
- Baixo consumo de energia.
- 16 milhões de cores para decoração.
- Comando de voz através da Amazon Alexa ou Google Assistente.

FUNÇÕES PELO APLICATIVO

- Ajuste da intensidade luminosa.
- Controle de temperatura, luz branca fria ou quente.
- Temporizador para a hora de descanso.
- Agende horários para acender ou apagar as luzes.
- Crie ambientes via aplicativo.

ADICIONANDO O DISPOSITIVO

Notas: ⚠

- É necessária uma rede Wi-Fi de 2,4 Ghz.
- Consulte na App Store ou Google Play Store a versão mínima necessária do seu sistema operacional.
- Para fazer a conexão do dispositivo com o aplicativo, o Wi-Fi conectado ao aplicativo e ao celular deverá ser o mesmo.
- As cores no RGB são recomendadas para decoração e ambientação, não para iluminação geral.
- Luz piscando lentamente: significa que a conexão de rede está desconectada ou anormal, verifique o roteador ou a configuração de rede.
- Para manusear a lâmpada pelo aplicativo, ela deverá estar energizada, ou seja, o interruptor deverá estar acionado na posição ligada. Quando estiver desligado, no aplicativo aparecerá "off-line".
- Caso o dispositivo desconecte do aplicativo, adicione novamente repetindo as instruções a seguir. Isso pode ocorrer devido à rede Wi-Fi anormal ou quando o interruptor estiver desligado.

1. Baixe e instale o Aplicativo Smarteck® na App Store ou Google Play Store. O aplicativo é gratuito e fácil de usar.
2. Verifique se seu celular está conectado a uma rede Wi-Fi e se a conexão está boa. Faça seu cadastro e login no aplicativo Smarteck®.
3. **Desligue o interruptor.** ⚠
4. Conecte a lâmpada no soquete correspondente já existente.
5. No aplicativo Smarteck®, clique em adicionar dispositivos e clique no ícone correspondente.
6. Ligue e desligue o interruptor por 3 vezes consecutivas rapidamente.
7. A lâmpada começará a piscar rapidamente (intervalo menor que 1 segundo).
8. Agora clique em "Confirmar Indicador de Luz Piscante" no aplicativo.
9. Digite sua senha do roteador Wi-Fi.
10. O pareamento acontecerá em poucos instantes e você já pode aproveitar e configurar seu novo dispositivo Smarteck®.

ADICIONAR O DISPOSITIVO A UM ASSISTENTE DE VOZ

- Depois de instalar o dispositivo no aplicativo Smarsteck®, abra o aplicativo do assistente de voz de sua escolha e toque em "sincronizar dispositivos".
- Após clicar no dispositivo, logo ele será adicionado automaticamente à lista de produtos do seu assistente de voz. E já pode interagir com seu dispositivo Smarsteck® pelo assistente de voz.

ESPECIFICAÇÕES

Contém: 1 lâmpada spot e guia rápido de instalação
Potência: 4,8 W
Tensão: bivolt 100-240 Vca
Frequência: 50/60 Hz
Fluxo luminoso máx: 350 Lm
Vida útil: aproximadamente 25.000 horas
Cor da iluminação: cores ajustáveis - RGB (vermelha, verde e azul) + WW (branca quente) + CW (branca fria)
Temperatura da cor da luz branca: ajustável de 2.700 a 6.500 K
Ângulo do feixe: 120 graus
Índice de recuperação de cor: >80
Composição: material plástico, componentes eletrônicos e ligas metálicas
Wi-Fi padrão: IEEE 802.11b/g/n
Frequência: 2,4 GHz
Segurança Wi-Fi: WPA-PSK/WPA2-PSK, AES128
Compatível: Android/iOS
Este produto contém o módulo WBL5 código de homologação Anatel 11606-20-11765.
Dimensões: Ø 5 x 5,5 cm
Fabricado na China
Validade indeterminada

GARANTIA

Os produtos Steck® possuem garantia contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. No caso de defeito de fabricação, estando o termo de garantia em vigor, os produtos defeituosos serão reparados ou trocados sem ônus ao cliente. Fica anulada a garantia caso sejam constatados defeitos provenientes de mau uso ou adulteração dos produtos.

Descarte o produto em local adequado. Saiba mais sobre o descarte consciente ou outras dúvidas em:
www.smarsteck.com.br

SAS: SERVIÇO DE ATENDIMENTO STECK
SAS: SERVICIO DE ATENCIÓN STECK
Brasil: +55 (11) 2248-7000
Argentina: +54 11 4201-1489 / 4201-7534
México: +52 55 5781-3502 / 3514 / 0813
E-mail: smarsteck@steck.com.br
IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR
STECK INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA
Av. Condessa Elisabeth Robiano, 320
Boxe H - Pq. São Jorge - CEP 03074-000
São Paulo - SP - CNPJ: 05.890.658/0002-10

